



Manual do Usuário Central Summit 3208 GDL



MANUAL DO USUÁRIO CENTRAL SUMMIT 3208 GDL





Manual do Usuário Central Summit 3208 GDL

Leds indicativos:

Cadeado ou armed aceso (vermelho) indica sistema armado, apagado sistema desarmado

Raio ou power Aceso quando a energia elétrica e a bateria estiverem ligados.

O indicador ficará intermitente quando a bateria estiver fraca e apagado quando houver falha de energia elétrica no local.

Teclas auxiliares:

Next + P = Aciona botão de pânico do teclado

Next + F = Aciona botão de fogo do teclado

Next + E = Aciona botão de emergência médica no teclado

Verificando problemas:

Todo o problema no sistema como falha de energia elétrica, falha de bateria, falha de linha telefônica etc...,ficara passando na tela LCD do teclado.

Acertando data e hora:

- Pressione botão select + 41
- O sistema pedirá a introdução de um código de usuário autorizado
- Ao introduzir o código de usuário, o painel pedirá que introduza a data
- Introduza a data no formato **(DDMMAA)**
- introduza a hora no formato 24horas **(HHMM)**
- Pressione select para sair ,o teclado volta ao estado normal.

Gravando cód de usuários

- Pressione **select 5**
- o sistema vai pedir um código valido, digite o código
- O visor vai mostrar util 1 referente ao usuário 1
- Se for gravar no usuário 1 introduza o novo código e após way
- Se for outro usuário pressione **a tecla next** até aparecer o util (usuário desejado), coloque a senha nova no utilitário desejado e após tecla way.

Código de coação

O código de coação é gravado da mesma forma a cima no util 14 (posição 14)



Manual do Usuário Central Summit 3208 GDL

Inibindo zonas

- Pressione select 31 + cód válido + numero das zonas a serem inibidas com 2 dígitos e em seguida pressione tecla way.

Desinibindo zonas

- Pressione select 32 + cód válido + numero da zona a retirar a inibição e em seguida tecla way.

Armando o sistema:

Digite um código de usuário válido, se o sistema for particionado pressione o número da partição que deseja armar.

Em seguida o cadeado vermelho no painel vai ascender e o tempo de saída (bip no teclado) vai iniciar.

Desarmando o sistema:

Entre pela porta designada com o tempo de entrada, o teclado vai emitir um bip, digite um código de usuário válido.

O cadeado vermelho vai apagar e o sistema desligará.